

# Rozgałęźnik sygnału RA-2x20

Wzmacniacz z rozdzielaczem 2 x 22dB marki Badmor dla sygnałów telewizji DVB-T oraz kablowej. Metalowa obudowa wzmacniacza skutecznie ekranuje przed zakłóceniami zewnętrznymi. Zasilanie wzmacniacza odbywa się z dołączonego zasilacza 12V.

## Parametry techniczne:

wzmocnienie +22dB na każdym wyjściu

zakres pracy 47 - 860 Mhz

impedancja we / wy - 75 Ohm

szumy własne < 5 dB

## złącza:

- 2x wtyk IEC / antenowy, wyjście sygnału

- gniazdo IEC / antenowe, wejście sygnału bestratne **(A)**

- gniazdo IEC / antenowe, wejście sygnału **(B)** zmniejszające poziom wejściowy o 10dB, do wykorzystania gdy sygnał po wzmocnieniu ma za wysoki poziom, objawy są takie same jak przy za słabym sygnale  
zasilacz ZS12/100

